

Ballast électronique pour 1 lampe D/E T/E 10w 13w
SE 7w 9w 11w ou 1 tube T5 4w 6w 8w 14w 15w T8
10w 16w Osram



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	G5-T5/1x14w
Ballast	G5-T5/1x6w	Ballast	G5-T5/1x13w
Ballast	2G7-SE/1x7w	Ballast	G13-T8/1x16w
Ballast	G5-T5/1x16w	Ballast	G24Q-DE/1x10w
Ballast	2G7-SE/1x11w	Ballast	2G7-SE/1x9w
Ballast	G5-T5/1x4w	Ballast	G5-T5/1x8w
Ballast	2G7-SE/1x5w	Ballast	G13-T8/1x10w
Ballast	G5-T5/1x15w	Ballast	G24Q-DE/1x13w
Ballast	GX24Q-TE/1x13w	Fabricant	OSRAM
Fréquence	50/60	Gradable	Non
Hauteur	22	Largeur	40
Longueur totale	80	packing hauteur	2.2
packing largeur	4	packing longueur	8
packing poids	0.05	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-15 +50	Poids	0.05
Tension d'entrée	220-240		

Description

Convient pour les lampes :

G24Q3	DE :	1x 10w, 1x 13w
GX24Q3	TE :	1x 13w
2G7	SE :	1x 5w, 7w, 1x 9w, 1x 11w
G5	T5 :	1x 4w, 1x 6w, 1x 8w, 1x 14w, 1x15w
G13	T8 :	1x 10w, 1x 16w