

G23 Ampoule DULUX LED 6w = 11w 4000K S11
sur ballast ferromagnétique ou sur secteur 220-240v
AC ledvance

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Alimentation	Secteur français
Angle	120	Classe énergétique	E
Consommation d'énergie	6	Couleur de l'éclairage	Blanc
Culot	G23	Cycle allumage	200000
Diamètre	32	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	116	Equivalence	11
Fabricant	LEDVANCE	Facteur de puissance	0.90
Flux	700	Gradable	Non
Indice de protection	20	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.028	Longueur totale	220
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
packing hauteur	23.8	packing largeur	7.9
packing longueur	12.8	packing poids	0.772
packing qte	10	Plage de fonctionnement	-20 +45
Poids	0.052	Puissance	6
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

Description

L'ampoule G23 DULUX LED 6W = 11W 4000K S11 est une ampoule LED avec une puissance de 6 watts, équivalente à une ampoule traditionnelle de 11 watts. La température de couleur de cette ampoule est de 4000K, ce qui correspond à une lumière blanc neutre.

Cette ampoule peut être utilisée à la fois avec un ballast ferromagnétique (magnétique) et directement connectée au secteur 220-240V AC.

Si vous disposez d'un luminaire équipé d'un ballast ferromagnétique, vous pouvez remplacer l'ampoule existante par celle-ci sans avoir besoin de modifier l'installation électrique.

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

02/11/2024

Si vous souhaitez utiliser cette ampoule en la connectant directement au secteur, assurez-vous que votre luminaire est compatible avec ce type de connexion. Certains luminaires sont conçus pour fonctionner avec des ampoules LED intégrées, tandis que d'autres nécessitent des ampoules avec un culot spécifique pour une connexion directe au secteur.

Il est recommandé de consulter le manuel du luminaire ou de contacter le fabricant pour obtenir des informations précises sur la compatibilité de cette ampoule avec votre installation spécifique.