

W4,3 Tube FM 11w 4000K /840



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	Fluorescence
Alimentation	Ballast Electronique	Classe énergétique	B
Culot	W4.3	Diamètre	7
Durée de vie	8000	Flux	750
Forme	Tube	Gradable	Non
Indice de rendu des couleurs (IRC)	70	Largeur	7
Longueur totale	421	packing hauteur	4
packing largeur	11	packing longueur	44
packing poids	0.435	packing qte	20
Poids	0.01	Puissance	11
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	4100

Description

Tube miniature fluorescent équivalent à la gamme : OSRAM Tube T2 FM (arrêt de fabrication)

Verre tapissé intérieurement de poudre fluorescente haut rendement à 3 bandes.
Forme tube rectiligne extra miniature.
Lumière très haute luminance, agréable et naturelle, à répartition homogène.

Instructions

Brancher les tubes fluorescents miniatures uniquement sur les ballasts électroniques spécialement conçus pour ces tubes et capables d'en contrôler toutes les conditions d'utilisation.
En utilisant un ballast non adapté, l'extrémité du tube peut atteindre de très hautes températures (environ 350°C), et en fin de durée de vie, se rompre et occasionner inflammation, brûlure ou décharge.

Le tube en fonctionnement atteint des températures plus élevées que les autres tubes fluorescents. Pour éviter toute brûlure, ne pas toucher le tube en fonctionnement et attendre son refroidissement avant toute intervention.

Ne pas enlever ou mettre le tube en place lorsque l'appareil est sous tension, pour éviter l'électrocution ou les brûlures

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

21/11/2024

Lors de l'installation, éviter de briser le tube en le forçant. Eviter toute torsion ou cambrure.