

Photo non contractuelle



Ballast électronique pour 1 tube T5 28w 35w 49w  
54w 58w Osram



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	G5-T5/1x54w
Ballast	G5-T5/1x28w	Ballast	G5-T5/1x49w
Ballast	G13-T8/1x58w	Ballast	G5-T5/1x35w
Classe électrique	II	Classe énergétique	A
Durée de vie	100000	Fabricant	OSRAM
Fréquence	50/60	Gradable	Non
Hauteur	21	Indice de protection	20
Largeur	30	Longueur totale	360
packing hauteur	16.5	packing largeur	9.8
packing longueur	39.2	packing poids	4.6
packing qte	20	Plage de fonctionnement	-20 +50
Poids	0.22	Tension d'entrée	220-240

### Description

Accessoire pour sources lumineuses de type Ballast électronique de technologie Fluorescence de marque OSRAM.

#### Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 100000H

Tension d'entrée : 220-240v

Culot	Type	Nb lampe & puissance
G5	T5	1x28w
G5	T5	1x35w
G5	T5	1x49w
G5	T5	1x54w
G13	T8	1x58w