

G13 Tube led MAS LEDtube 1200mm UO 15,5W
840 T8 (+STARTER) PHILIPS



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Angle	160
Classement FL	A	Couleur de l'éclairage	Blanc
Culot	G13	Durée de vie	60000
Equivalence	2x36	Fabricant	PHILIPS
Flux	2500	Gamme	Master
Gradable	Non	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	1200	packing hauteur	7.5
packing largeur	15.8	packing longueur	132.5
packing poids	2.9	packing qte	10
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.255
Puissance	15.5	Série	647
Teinte du verre	Opale	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	text_information	txt_br_EM

Description

Les tubes LED sont compensés, il convient par conséquent de déconnecter le condensateur du luminaire équipé d'un ballast électromagnétique ou ferromagnétique pour éviter la surcompensation.

Ne fonctionne pas sur les ballasts électromagnétiques DUO (2 tubes pour un ballast électromagnétique) sauf MASTER LEDtube 600 mm.

Vidéo de montage d'un tube led sur ballast ferromagnétique [ICI](#)