

Leddriver Xi LP 40W 0,3-1,0A S1 230V C123 sXt  
Xitanium Philips



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| -Z1 - FAMILLE               | Accessoires      |
| -Z4 - Technologie           | LED              |
| Alimentation                | Secteur français |
| Fréquence                   | 50/60            |
| Gradable                    | Oui              |
| Indice de protection        | 20               |
| Longueur totale             | 123              |
| packing largeur             | 7.9              |
| packing poids               | 0.19             |
| Plage d'intensite de sortie | 300-1050         |
| Plage de gradation          | 10-100           |
| Puissance                   | 40               |
| Type de Gradation           | 1-10v analogique |

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| -Z4 - Emplacement       | Intégration                         |
| -Z5 - Matériel          | LED Driver                          |
| Fabricant               | PHILIPS                             |
| Gamme                   | Courant Constant<br>(milli-Ampères) |
| Hauteur                 | 31                                  |
| Largeur                 | 79                                  |
| packing hauteur         | 3.1                                 |
| packing longueur        | 12.3                                |
| packing qte             | 1                                   |
| Plage de fonctionnement | -20 +60                             |
| Poids                   | 0.19                                |
| Tension d'entrée        | 220-240                             |
| Type de Gradation       | Dynadimmer                          |

### Description

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver gradable (variable) de technologie LED d'une puissance de 40w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:  
Alimentation : Secteur français  
Puissance : 40w  
Tension d'entrée : 220-240v