

Leddriver Xitanium 36W 0.12-0.4A 115V 230V
Philips



Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Fabricant	PHILIPS
Fréquence	50/60	Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)
Gradable	Non	Hauteur	21
Indice de protection	20	Largeur	30
Longueur totale	280	packing hauteur	2.1
packing largeur	3	packing longueur	28
packing poids	0.2	packing qte	1
Plage d'intensite de sortie	120-400	Plage de fonctionnement	-25 + 50
Poids	0.195	Puissance	36
Tension d'entrée	220-240	text_information	txt_nrne

Description

Accessoire pour sources lumineuses de type LED Driver de technologie LED d' une puissance de 36w de marque PHILIPS.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Puissance : 36w

Tension d'entrée : 220-240v