

G23 Ampoule DULUX LED 6w = 11w 3000K S11  
sur ballast ferromagnétique ou sur secteur 220-240v  
AC ledvance

Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Lampes	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Ballast Ferromagnétique CCG	Alimentation	Secteur français
Angle	120	Classe énergétique	F
Consommation d'énergie	6	Couleur de l'éclairage	Blanc Chaud
Culot	G23	Cycle allumage	200000
Diamètre	32	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	105	Eprel	404752
Equivalence	11	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.90	Flux	630
Gradable	Non	Indice de protection	20
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Intensité	0.028
Longueur totale	220	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	23.8
packing largeur	7.9	packing longueur	12.8
packing poids	0.772	packing qte	10
Plage de fonctionnement	-20 +45	Poids	0.052
Puissance	6	Teinte du verre	Opale
Température de couleur	3000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

### Description

L'ampoule G23 DULUX LED 6W = 11W 3000K S11 est une ampoule LED avec une puissance de 6 watts, équivalente à une ampoule traditionnelle de 11 watts. La température de couleur de cette ampoule est de 3000K, ce qui correspond à une lumière blanc chaud.

En ce qui concerne son utilisation, cette ampoule peut être utilisée à la fois avec un ballast ferromagnétique (magnétique) et directement connectée au secteur 220-240V AC.

Si vous avez un luminaire équipé d'un ballast ferromagnétique, vous pouvez simplement remplacer l'ampoule

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

25/11/2024

existante par celle-ci sans avoir besoin de modifier l'installation électrique.

Si vous souhaitez brancher cette ampoule directement au secteur, assurez-vous que votre luminaire est compatible. Certains luminaires sont conçus pour fonctionner avec des ampoules LED intégrées, tandis que d'autres nécessitent des ampoules avec un culot spécifique pour une connexion directe au secteur.

Il est préférable de consulter le manuel du luminaire ou de contacter le fabricant pour obtenir des informations précises sur la compatibilité de cette ampoule avec votre installation spécifique.